








 ENG DS3123 Security camera      	APP DOWNLOAD → Download the app:      VIEWING IMAGES VIA BROWSER → Scan this QR code or go to: protect-eu.ismartlife.me → Open app, choose + and choose: 'Scan QR code'	CONNECT WITH WIFI → Connect the camera to the power supply → The camera now says: "wait for connection" → Connect the smartphone to your own 2.4 or 5 GHz Wi-Fi network → Turn Bluetooth on on the smartphone → In the app, choose "Add Device" or "+" and "Add Device" → The camera will appear in the app because the smartphone finds it via Bluetooth → Enter your own Wi-Fi password → Wait until the camera says: "Accept succes, please wait" → The camera says: "WiFi connect succes" → Optionally change the name and tap "Done" → Optionally insert an SD card into the camera by unscrewing the 2 screws at the bottom of the camera. (max. 128 GB))	CONNECT WITH NETWORK CABLE → Connect the camera to the power supply → Connect the network cable → The camera makes a sound → Connect the smartphone to your own 2.4 or 5 GHz Wi-Fi network → In the app, choose "Add Device" or "+" and "Add Device" → Choose "Camera & Lock" → Choose "Smart Camera (Wi-Fi)" → Switch to "Cable" in the top right → Tap "Next" 3 times – a reset is not needed → Optionally change the name and tap "Done" → Optionally insert an SD card into the camera by unscrewing the 2 screws at the bottom of the camera. (max. 128 GB) RESET → Remove cap → Press the small reset button for 5 seconds → Camera beeps	SETTINGS → HD / SD - switch between image quality → PLAYBACK - view images stored on SD card back in the app → GALLERY - view images stored on the smartphone → THEME COLOR - choose light or dark mode → PRIVATE MODE - turn off camera → NIGHT MODE - manually switch between night vision via infrared or white light LEDs → ANTI-FLICKER: choose 50 or 60 Hz → MOTION DETECTION - let the app give a push notification when motion is detected → SOUND DETECTION - let the app give a push notification when sound is heard → SIREN - let the camera speaker sound a siren, volume & duration can be set → LIGHT - Turn on white light LEDs OTHER SETTINGS: (look through camera & tap "... " in the top right) → Recording settings - non-stop recordings or only movements, also based on a schedule → Motion detection alarm settings - set sensitivity, human body filtering & activity area/surveillance area → ONVIF - Activate streaming via ONVIF
--	--	--	---	--

ONVIF INSTELLINGEN → Ga in de app naar de camera instellingen door rechtsboven de 3 puntjes ... te kiezen → Kies ONVIF en zet ONVIF Switch aan → Bekijk IP adres → Voer wachtwoord in & Kies Opslaan (wachtwoord: start met hoofdletter + 1 cijfer + meerdere letters, bijv.: Admin123) → Open op scherm het menu met instellingen → Kies: 'voeg nieuwe apparaten toe' → Laat scherm zoeken in het netwerk. (Scherm/internet module en camera moeten met dezelfde internet router verbonden zijn.) → Naast IP adres van camera druk op + → Voer in bij: - User: admin - Wachtwoord: <het opgegeven wachtwoord> → Kies aanmelden TECHNISCHE SPECIFICATIES → Lens: 4MP, 3.6mm, 1/3" CMOS Kleursensor → Kijkhoek: 100° - 3 x IR CUT LEDs 20m → Internet: 2,4 & 5 Ghz WIFI (802.11 b/g/n) of RJ45 netwerk kabel → Video compressie: H.265 → Audio compressie: G.711 → Voeding: DC12V/1A; Verbruik: 10W → Behuizing: metaal legering; IP65 → Bedrijfstemperatuur: -10°C + 50°C → ONVIF ondersteund	ONVIF EINSTELLINGEN → In der App über die 3 Punkte ... oben rechts zu den Kamera-Einstellungen gehen → Kies ONVIF en zet ONVIF-Switch aktivieren → IP-Adresse prüfen → Passwort eingeben & Speichern wählen (Passwortanforderungen: Großbuchstabe + 1 Ziffer + mehrere Buchstaben, z. B. Admin123) → Am Bildschirm Einstellungen öffnen → Neue Geräte hinzufügen wählen → Netzwerk suchen lassen. (Bildschirm/Internetmodul und Kamera müssen am gleichen Router hängen) → Neben der Kamera-IP auf + tippen → Eingeben: User: admin - Passwort: <festgelegtes Passwort> → 'Anmelden' wählen TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN → Objektiv: 4 MP, 3.6 mm, 1/3 Zoll → CMOS-Farbsensor - 3 x IR CUT LEDs 20m → Betrachtungswinkel: 100° → Internet: 2,4 & 5 GHz WLAN (802.11 b/g/n) oder RJ45-Netzwerkkabel → Videokomprimierung: H.265 → Audiodomprimierung: G.711 → Stromversorgung: DC12V/1A; Verbrauch: 10 W → Betriebstemperatur: -10°C + 50°C → ONVIF-Unterstützung	ONVIF SETTINGS → In the app, go to the camera settings by selecting the 3 dots ... in the top right → Choose ONVIF & switch ONVIF Switch on → Check the IP address → Enter the password & select Save (Password requirements: start with a capital letter + 1 digit + multiple letters, e.g.: Admin123) → On the screen, open settings → Choose: Add new devices → Let the screen search the network. (The screen/internet module and camera must be connected to the same internet router.) → Next to the camera's IP address, press + → Enter: User: admin - Password: <the password you set> → Choose 'Log in' TECHNICAL SPECIFICATIONS → Lens: 4MP, 3.6mm, 1/3" CMOS Colorsensor → Viewing angle: 100° - 3 x IR CUT LEDs 20m → Internet: 2,4 & 5 Ghz WIFI (802.11 b/g/n) or RJ45 network cable → Video compression: H.265 → Audio compression: G.711 → Power: DC12V/1A; Consumption: 10W → Casing: Metal alloy; IP65 → Operating temperature: -10°C + 50°C → ONVIF supported	Doorsafe Postbus 63 3645 ZK Vinkeveen The Netherlands www.doorsafe.eu Made in China www.DOORSAFE.EU    
---	--	--	---

door safe NL DS3123 Bewakingscamera  	APP DOWNLOAD → Download de app:   DOOR CAMERA KLIJKEN VIA EEN BROWSER → Scan deze QR code of ga naar: protect-eu.ismartlife.me → Open app, kies + en kies: 'Scan QR code' EXTRA CAMERA INSTELLINGEN VIA EEN BROWSER → Voer IP adres van de camera in de browser in → Inlognaam: admin → Wachtwoord: <stel in app in bij ONVIF instellingen>	VERBINDEN MET WIFI → Sluit camera aan op de voeding → Camera zegt nu: 'wait for connection' → Laat smartphone verbinden met eigen 2,4 of 5 Ghz. Wi-Fi netwerk → Zet Bluetooth aan op smartphone → Kies in de app: 'Toestel Toevoegen' of '+' en 'Add Device' → In de app zal de camera verschijnen omdat de smartphone de camera via Bluetooth zal vinden → Voer eigen Wi-Fi wachtwoord in → Wacht tot camera zegt: 'Accept succes, please wait' → Camera zegt: 'WiFi connect succes' & drukt op 'Done' → Steek eventueel een SD-kaart in de camera door de 2 schroeven onderin de camera los te schroeven. (max. 128Gb)	VERBINDEN MET NETWERKKABEL → Sluit camera aan op de voeding → Sluit netwerkkabel aan → Camera maakt een toon → Laat smartphone verbinden met eigen 2,4 of 5 Ghz. Wi-Fi netwerk → Kies in de app: 'Toestel Toevoegen' of '+' en 'Add Device' → Kies 'Camera & Slot' → Kies 'Smart Camera (Wi-Fi)' → Rechtsboven zet op 'Cable' → Druk 3 keer op 'Next'- resetten is niet nodig → Verander eventueel de naam & drukt op 'Done' → Steek eventueel een SD-kaart in de camera door de 2 schroeven onderin de camera los te schroeven. (max. 128Gb) RESET → Verwijder het dopje → Druk 5 sec. op het kleine reset knopje → Camera maakt een toon	INSTELLINGEN → HD / SD - schakel tussen beeldkwaliteit → PLAYBACK - bekijk op sd-kaart opgeslagen beelden terug in de app → GALLERY - bekijk op de smartphone opgeslagen beelden terug → THEME COLOR - kies licht of dark mode → PRIVATE MODE - zet camera uit → NIGHT MODE - schakel handmatig tussen nachtzicht via infrarood of met wit licht LEDs → ANTI-FLICKER: 50 of 60 Hz → MOTION DETECTION - laat app een push melding geven als er beweging te zien is → SOUND DETECTION - laat app een push melding geven als er geluid te horen is → SIREN - laat de camera speaker een siren komen, volume & duur kan worden ingesteld → LIGHT - laat wit licht LEDs branden OVERIGE INSTELLINGEN (Kijk door de camera en kies rechtsboven '...') → Recordingsettings - voortdurende opnames of alleen bij bewegingen, ook a.d.h.v. schema → Instellingen bewegingsdetectie-alarm - stel gevoeligheid, lichaamsdetectie & activiteitsregio/bewakingsgebied in → ONVIF - Streamen via ONVIF activeren
door safe DE DS3123 Überwachungskamera  	ZUR APP HINZUFÜGEN → Laden Sie die App herunter:   ANZEIGEN VON BILDERN ÜBER EINEN BROWSER → Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen Sie zu: protect-eu.ismartlife.me → App öffnen, + wählen & wählen: 'QR-Code scannen' KAMERA ÜBER BROWSER EINRICHTEN → IP-Adresse der Kamera im Browser eingeben → Benutzername: admin → Passwort: <in app bei den ONVIF-Einstellungen festlegen>	MIT WLAN VERBINDEN → Kamera an die Stromversorgung anschließen → Die Kamera sagt 'jetzt, 'wait for connection'' → Smartphone mit dem eigenen 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden → Bluetooth am Smartphone einschalten → In der App wählen: 'Gerät hinzufügen' bzw. '+' und 'Add Device' → In der App erscheint die Kamera, weil das Smartphone sie über Bluetooth findet → Eigenes WLAN-Passwort eingeben → Warten, bis die Kamera sagt: 'Accept succes, please wait' → Die Kamera sagt: 'WiFi connect succes' → Gegebenenfalls den Namen ändern und auf 'Fertig' tippen → Gegebenenfalls eine SD-Karte in die Kamera einlegen, indem Sie die 2 Schrauben unten an der Kamera lösen. (max. 128 Gb)	MIT NETZWERKKABEL VERBINDEN → Kamera an die Stromversorgung anschließen → Netzkabel anschließen → Die Kamera gibt einen Ton aus → Smartphone mit dem eigenen 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden → In der App wählen: 'Gerät hinzufügen' oder '+' und 'Add Device' → 'Kamera' & Sperr wählen → 'Sicherheitskamera (Wi-Fi)' wählen → Oben rechts auf 'Cable' stellen → Dreimal auf 'Weiter' tippen → ein Reset ist nicht nötig → Gegebenenfalls den Namen ändern und auf 'Fertig' tippen → Gegebenenfalls eine SD-Karte in die Kamera einlegen, indem Sie die 2 Schrauben unten an der Kamera lösen. (max. 128 Gb) RESET → Kappe entfernen → Drücken Sie die kleine Reset-Taste für 5 Sekunden → Kamera macht einen Ton	EINSTELLUNGEN → HD / SD – Umschalten zwischen Bildqualität → WIEDERGABE – Zeigen Sie auf der SD-Karte gespeicherte Bilder in der App an → GALERIE – Auf dem Smartphone gespeicherte Bilder anzeigen → THEMENFARBE – Wählen Sie den hellen oder dunklen Modus → PRIVATER MODUS - Kamera ausschalten → NACHTMODUS - Manuelles Umschalten Nacht → ANTI-FLIMMERN – 50 oder 60 Hz → BEWEGUNGSERKENNUNG - Push-Benachrichtigung senden, wenn eine Bewegung erkannt wird → TONERKENNUNG – Push-Benachrichtigung senden, wenn ein Ton zu hören ist → SIRENE - Kameralautsprecher eine Sirene ertönen lassen, Lautstärke und Dauer können eingestellt werden → LIGHT – weiße Licht-LEDs leuchten lassen ANDERE EINSTELLUNGEN: (durch Kamera schauen & oben rechts: '...') → Recordingsettings - kontinuierliche Aufnahmen oder nur Ereignissen, auch mit Zeitplan → Einstellung des Erkennungsalarms – Empfindlichkeit, Körperkennung, Bewegungsverfolgung und den Aktivitätsbereich einstellen → ONVIF – Streaming über ONVIF aktivieren