

GEBRUIKSAANWIJZING



DOOR safe

INHOUDSOPGAVE

1. APP DOWNLOADEN	3
2. ACCOUNT AANMAKEN IN DE SMART LIFE APP	4
2.1 Account aanmaken	4
2.2 Inlog wachtwoord, profielnaam of profielfoto wijzigen	4
2.3 App toegang beveiligen met een ontgrendel gebaar	5
3. BERICHTEN VAN DE APP ONTVANGEN	6
3.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus	6
3.2 Instellingen van een iPhone	7
3.3 Instellingen van een Android	8
4. HET BASISSCHERM VAN DE APP	9
5. DE STRUCTUUR VAN DE APP	10
6. PRODUCT TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA QR CODE (VOORKEUR)	11
7. PRODUCT TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA AP MODE	12
8. PRODUCT TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA NETWERKKABEL	13
9. FUNCTIES TIJDENS EEN OMROEP	14
10. DE INSTELLINGEN VAN DE CAMERA	15
11. BERICHTEN EN MELDINGEN BEKIJKEN	16
12. TOEVOEGEN VAN EXTRA GEBRUIKERS	17
12.1 Leden toevoegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)	17
12.2 Delen van een product met een extra gebruiker (productniveau)	19
13. IF THIS, THEN THAT (IFTT) SCENARIO'S TOEVOEGEN	20
14. GEBRUIKERSACCOUNT WISSEN (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)	21

1. App downloaden

1. Zoek in de app store op: Smart Life

Of

2. Scan de QR-code hieronder met een QR-reader

iOS:



Android:



BELANGRIJK: Sta in de instellingen van de telefoon berichtgeving toe en geef toegang tot de foto's/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.

2. Account aanmaken in de Smart Life app

2.1 Account aanmaken

- 1. Download en open de Smart Life app
- 2. Maak in de app een account aan met een emailadres of een telefoonnummer
- 3. Verifieer door de verificatiecode in te voeren en log in op de app

		K E-mail Telefoon	<	<
	Privacy Policy	Via telefoon registreren	Een Verificatiecode	Log in
	We besteden veel aandacht aan	Netherlands +31		Netherlands +31
	de privacy van persoonsgegevens. Om duidelijk te maken hoe we uw	Mobiel		doorsafetest@gmail.com
	gebruiken, hebben we het privacybeleid			
and the second se	in detail herzien in overeenstemming met de nieuwste wet- en regelgeving. Als u	Verificatiecode ophalen	Verificatiecode is verzonden naar e-mail:	
	op Akkoord klikt, gaat u ermee akkoord dat u alle inhoud van het herziene		oonaareteansgiggnan.com, opnieuw verzendei(ora)	Log in
	privacybeleid volledig hebt gelezen,	< E-mail Telefoon		SMS-controle Wachtwoord Vergeten
	begrepen en aanvaard. Neem even de tijd om het privacybeleid te lezen. Als u vragen hebt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.	Via e-mail registreren		
	Privacy Policy	Netherlands >		
Nieuw account	Niet akkoord Akkoord	doorsafetest@gmail.com		
Inloggen met een bestaand account	Inloggen met een bestaand account	Verificatiecode ophalen		

2.2 Inlog wachtwoord, profielnaam of profielfoto wijzigen

- 1. Ga naar Profiel
- 2. Kies de profielnaam (de bovenste optie)
- 3. Kies 'Profielfoto' of 'Gebruikersnaam' om deze te wijzigen
- 4. Kies 'Account en beveiliging'
- 5. Kies 'Login Passwoord Veranderen'

8		æ	< Profiel		< Account en be	veiliging
O Doorsafe	O Doorsafe		Profielfoto	۵ >	E-mail	doorsafetest@gmail.com
doorsafetest@gmail.com			Gebruikersnaam	Doorsafe >	Accountlocatie	Netherlands
Home-beheer	🛆 Home-beheer	(Account en beveiliging	>	Login Passwoord Veranderen	2
💬 Berichten 🔹	💬 Berichten	• >	Temperatuureenheden	rc >	Gebaar Ontgrendel	Nog Niet Ingesteld >
FAQ & Feedback	FAQ & Feedback		Tijdzone	Amsterdam >	Account uitschakelen	>
A Meer services	Meer services					
Instellingen	Instellingen					
	<u>م</u> ې	e				
Mijn familie Binart Profei	Miji famile Emart	<				

2.3 App toegang beveiligen met een ontgrendel gebaar

- 1. Ga naar Profiel
- 2. Kies de profielnaam (de bovenste optie)
- 3. Kies 'Account en beveiliging'
- 4. Kies 'Gebaar ontgrendel'



III O <

3. Berichten van de app ontvangen

3.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus

- 1. Ga naar Profiel
- 2. Kies 'Instellingen'
- 3. Zet 'Geluid' om een geluid te horen bij een pushnotificatie
- 4. Kies 'pushnotificatie' om de melding in te stellen
- 5. Zet 'pushnotificatie' aan om pushnotificaties te ontvangen
- 6. Zet 'alarm' aan om pushnotificaties te ontvangen bij een alarm
- 7. Kies 'Do-Not-Disturb' Schedule om van bepaalde apparaten, gedurende een bepaalde tijd of alleen op bepaalde dagen geen pushnotificaties te ontvangen
- 8. Zet 'Familie' aan om pushnotificaties te ontvangen van andere ruimtes of groepen
- 9. Zet 'Bulletin' aan berichten te ontvangen in het bulletin

	8		Ξ	<	Instellingen		< Meldingen Instelling	len	Annuleren	Voeg schema	a toe Opslaan
O Doorsafe doorsafetest@gmail.com	>	O Doorsafe	ail.com	Geluid Pushnotificatie		•	Notificaties aanzetten Alarm	•	Apparaten niet s	oren	>
A Home-beheer		A Home-beheer		Over		>	Do-Not-Disturb Schedule	Niet ingesteld >	Herhalen		Alle Dagen >
				Netwerkdiagnose		>	Familie				Volgende dag
💬 Berichten	• >	💬 Berichten	• >	Cache Leegmaken		96,35M >	Bulletin		23	00 —	07:00
FAQ & Feedback		FAQ & Feedback					Notification Settings	>	Va	,	Naar
Meer services		Meer services			Uitloggen				22	59	06 59
Instellingen	<	Instellingen	> >						00	00	07 00 08 01
	\frown		~								
€Q: Mijn familie Binart	Profes	Min familie Sin	van Profei								
III O	<	III C	0 <	111	0 <		III O	<			

3.2 Instellingen van een iPhone

- 1. Ga naar Instellingen
- 2. Kies Batterij
- 3. Zorg dat Energiebesparingsmodus uit staat

Batterijpercentage
Energiebesparingsmodus
In de energiebesparingsmodus worden achtergrondactiviteien (zoals downloads en e-mail ophalen) tijdelijk verminderd tot je de iPhone volledig kunt opladen.
Batterijconditie >

- 1. Ga naar 'Instellingen'
- 2. Kies 'Smart Life' (helemaal onderaan de lijst met apps)
- 3. Kies 'Berichtgeving'
- 4. Zet 'Sta berichtgeving toe'
- 5. Zet 'Geluiden' en 'Badges' aan
- 6. Zet 'Mobiele data' aan
- 7. Zet 'Microfoon aan'
- 8. Zet 'Locatie' op Altijd of Bij gebruik van app

<pre> Instellingen Smart Life </pre>	Smart Life Berichtgeving	Smart Life Locatie
GEEF SMART LIFE TOEGANG TOT:	Sta berichtgeving toe	STA TOEGANG TOT LOCATIE TOE
✓ Locatie Altijd >	MELDINGEN	Nooit
Microfoon		Bij gebruik van app
Siri en zoeken	09:41	Altijd 🗸
Berichtgeving Stroken, Geluiden, Badges	Toegangsscherm Berichtencentrum Stroken	Toelichting van de app: "De app biedt weerberichten, inclusief de temperatuur en vochtigheid op basis van uw locatie. Als u de app toegang verleent tot uw locatie, kan de app ook de vertrek- of aankomstfunctie (bèta)
Mobiele data	Strookstijl Tijdelijk >	gebruiken."
	Geluiden	
	Badges	
	OPTIES	
	Toon voorvertoning Altijd (Standaard) >	
	Meldingen groeperen Automatisch >	

3.3 Instellingen van een Android

- 1. Ga naar 'Instellingen'
- 2. Kies 'Apps'
- 3. Kies 'Batterij'
- 4. Kies 'Batterijverbr. Optimalis.'
- 5. Kies 'Alle', zoek op 'Smart Life', zet Batterijverbruik Optimaliseren uit
- 6. Zet 'Gegegevensgebr. achtergrond toestaan' aan
- 7. Zet 'App toestaan bij Geg. Besp. Aan' aan
- 8. Sta alle 'Machtingen' toe
- 9. Sta alle 'Meldingen' toe



4. Het basisscherm van de app

Linksboven:

• Hier: Ik & Partner Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.

In het midden:

- Toestellen zoals deurbellen, camera's, etc. Druk op het toestel om door de camera te kijken of het toestel te bedienen
- ... (de 3 puntjes)
 Room man.: Voeg kamers toe binnen een ruimte of groep.
 Lijst/raster weergave: Schakel tussen raster & lijstweergave.
 Device man.: Verwijderen van toestellen.

Rechtsboven:

- + teken Voeg hier nog meer toestellen toe
- Microfoontje Bedien het toestel met spraakopdrachten (dit is niet echt van toepassing bij een deurbel)
- **Cameraatje** Bekijk hier meerdere camera tegelijkertijd.

Balk onderin:

- Home (huisje) keer terug naar basisscherm
- Smart
 - Voeg hier scenario's toe
- Profiel
 - + Verander je naam, profiel foto, etc.
 - + Home Beheer

Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.

- + Bekijk berichten
- bekijk hier gemiste oproepen

+ Meer services

voeg hier extra diensten toe zoals cloud storage

- + Instellingen
- zet geluid aan van de push berichten
- zet push berichten aan of uit
- stel een niet storen schema in
- log uit de app





5. De structuur van de app

Voordat u het product gaat toevoegen aan de app is het een goed idee om stil te staan bij de structuur van de app en hoe u de app kunt indelen. Volg hiervoor deze stappen.

1. Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe.

Zoals bijvoorbeeld:

- a. Thuis
- b. Kantoor
- c. Vakantiewoning
- d. Ik & mijn kinderen
- e. Ik & mijn partner
- Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.
- Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:
 - Profiel
 - Home-beheer
 - Voeg Familie toe
- Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.
 Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:

- volledige rechten (beheerder)
 - Deze leden kunnen alles aanpassen.
- beperkte rechten (common member)
 Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

2. Deel de producten in kamers in binnen een ruimte of een groep.

- Deze kamers vormen tabbladen binnen een ruimte of een groep.
- Een product kan maar aan 1 kamer worden toegevoegd maar is altijd te zien in het meest linker tabblad 'Alle toestellen'.
- De andere tabbladen zijn de aparte kamers met daarin alleen de producten in die kamer.

6. Product toevoegen aan de Smart Life app via QR code (voorkeur)

Product toevoegen via QR code:

- 1. Plaats het product en de smartphone dicht bij de WiFi router
- 2. Open de Smart Life app
- 3. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- 4. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Smart Camera'
- 5. Kies rechtsboven 'Pairing Mode' (Android) of 'Anders' (iPhone)
- 6. Kies 'QR Code' en kies 'De Volgende Stap'
- 7. Druk 5 seconden op 'Reset' op de camera en kies 'De Volgende Stap'
- 8. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk
- 9. Voer het WiFi wachtwoord in en bevestig
- 10. Kies 'Doorgaan'
- 11. Laat de camera naar de QR code kijken op 15-20 cm. afstand en wacht op een toon of een gesproken melding
- 12. Druk na de toon of de gesproken melding op 'Hoor een toon'
- 13. U ziet een percentage van de voortgang
- 14. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
- 15. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond



7. Product toevoegen aan de Smart Life app via AP Mode

Product toevoegen via AP mode:

- 1. Plaats het product en de smartphone dicht bij de WiFi router
- 2. Open de Smart Life app
- 3. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- 4. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Smart Camera'
- 5. Kies rechtsboven 'Pairing Mode'
- 6. Kies 'AP Mode' en kies 'De Volgende Stap'
- 7. Druk 5 seconden op 'Reset' op het product
- 8. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk
- 9. Voer het WiFi wachtwoord in en bevestig
- 10. De smartphone gaat nu met het WiFi netwerk verbinden dat uit de camera komt, dit WiFi netwerk begint met '*SmartLife_xxxx*', zodra er verbonden is (zonder internet), keer terug naar de app.
- 11. U ziet een percentage van de voortgang
- 12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
- 13. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond



8. Product toevoegen aan de Smart Life app via netwerkkabel

Product toevoegen:

- 1. Plaats het product en de smartphone dicht bij de router en verbind het product via een netwerkkabel met de router
- 2. Zorg dat de smartphone via WiFi verbonden is met dezelfde router
- 3. Open de Smart Life app
- 4. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- 5. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Smart Camera'
- 6. Kies rechtsboven 'Cable
- 7. Kies 'AP Mode' en kies 'De Volgende Stap'
- 8. Druk 5 seconden op 'Reset' op het product
- 9. De app zoekt nu via WiFi in het netwerk van de router, er staat 'Verbinding maken met de gateway'
- 10. Selecteer het apparaat dat u wilt toevoegen
- 11. U ziet een percentage van de voortgang
- 12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
- 13. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond



9. Functies tijdens een omroep

Om bij de instellingen van de deurbel te komen, maar eerst verbinding met de deurbel door in het basisscherm voor de deurbel te kiezen.

- Druk op **Picture/Fotocamera** om een aanvullende foto te maken
- Druk op de **Talk/Microfoon** om door de deurbel te kunnen spreken
- Druk op de **Recording/Videocamera** om een aanvullende video-opname te maken
- Druk op Lock 1 of Lock 2 om een deur te openen
- Druk op Switch om door een eventueel aangesloten tweede deurbel te kijken
- Zet het geluid dat van de deurbel komt uit door op het **luidsprekertje** te drukken
- Druk op **HD** bij een slechte internetverbinding om de resolutie te verlagen
- Druk op de pijltjes voor een volledige scherm weergave
- **Signal: 92%** geeft de sterkte van het WiFi signaal aan, bij een aansluiting via een netwerkkabel is dat 0%
- Druk op het **pennetje** om naar de instellingen te gaan

In de app gemaakte aanvullende opnames worden opgeslagen in de smartphone bij de andere afbeeldingen.



10. De instellingen van de camera

- Kies 'Device Name (hier camera)' om de naam te veranderen
- Kies 'Toestel Info' om het gekoppelde emailadres, IP adres, toestel ID en tijdszone te zien
- Kies 'Tap-to-Run and Automation'
- Kies 'Basis Feature Set' om het beeld te flippen (het beeld van de camera is dan ondersteboven) of de tijd en datum als watermerk in het beeld te tonen
- Kies 'Infrarood Nachtzicht-functie' om het nachtzicht op automatisch, uit of aan te zetten
- Kies 'Memory Card Settings' om de totale, resterende en gebruikte capaciteit van de SD-kaart te zien, of het permanent, volgens een schema of bij beweging opnemen van beelden op de SD-kaart aan te zetten of om de SD-kaart te formatteren (wissen)
- Kies 'Purchase VAS' om Cloud Storage te kopen
- Kies 'Offline notification' om een melding te krijgen als er meer dan 30 minuten geen internet verbinding is
- Kies 'Toestel delen' om een extra gebruiker toegang te geven tot de deurbel
- Druk op FAQ & Feedback om feedback te geven over de app aan de ontwikkelaars
- Druk op 'Firmware-informatie' om de firmware versie te zien
- Druk op 'Verwijder toestel' te om het toestel uit de app te verwijderen

÷	Instellingen	
•	Camera Room:Buiten	>
Toeste	l Info	>
Tap-to-	Run and Automation	>
Basisinste	ellingen	
De Bas	is Feature Set	>
Infraro	od Nachtzicht-functie	Automatisch >
Advanced	d Settings	
Instelli	ngen detectie-alarm	>
Opslagrui	inte	
Memo	ry Card Settings	>
VAS		
Purcha	ise VAS	>
Offline No	tification	
Offline	Notification	
Andere		
Toeste	l Delen	>
FAQ &	Feedback	>
Firmwa	are-informatie	>

Verwijder Toestel



11. Berichten en meldingen bekijken

Er zijn 3 soorten berichten:

- 1. Alarm meldingen Bekijk meldingen van bewegingen, deurbellen, sensoren of alarms
- 2. **Familie berichten** Bekijk hier meldingen van producten in dezelfde familie zoals firmware updates
- 3. Bulletin berichten Bekijk hier nieuwsberichten
- Als er een rood puntje te zien is bij Profiel of bij Berichten dan zijn er gemiste berichten.
- Druk op de drie streepjes om berichten te kunnen wissen of als gelezen te markeren.
- Druk op het wieltje om Alarm, Familie of Bulletin berichten uit te zetten.

	9		Ξ	< 👫 🖻 🚸	@ <	< 👫 🛆 🔹 💿	Aanpassen Doorgaan
O Doorsafe doorsafetestigomail.com	>	O Doorsafe		Alarm 28 April	E Fimilie ≣ 21 Apri	Bulletin ≡ 21 April	Alarm 28 April Toestel Is Van
Home-beheer		Arre-beheer		Alarm From Your Hub 19:11:17 Alarm: System Armed. RFID tag #00	Firmware updated. 101403 Your "IPC"will module update is completed.	Notifications 22.48.23 A(n) SM-G965F mobile phone has just logged in to this account. If this is not your activity, we recommend that your modify the login password immediately to protect your	Alarm From Your Hub
💬 Berichten		💬 Berichten	• >	Close Alarm 19:10:10 The kantoor was closed	. 03 April	account. 10 April	Close Alarm 19:10:10 The kantoor was closed
FAQ & Feedback		FAQ & Feedback		Alarm From Your Hub 18:5404 Alarm: System Disarmed. BDD taxe (DI (Mr))	Your "Smart Lamp Q0'vifi module update is completed.	Device offline 16:36:05 Check the network connection of Smart Lamp Q0	Alarm From Your Hub 19:54:041 (Alarm: System Disarmed. How petit Alarm: System Disarmed.
Instellingen		Instellingen		Vibration alarm	Firmware updated. 12.42.01 Your "IPC24' wifi module update is completed.	Device offline USS1:15 Check the network connection of Smart Lamp Q0	Vibration alarm
				27 April	Firmware updated. 1237.19 Your "023 With module update is completed.	02 April Notifications 21/16/00	14.23.23 (kantoor raam vibration detected.
				Someone's knocking 15:15:37 (AHD Monitor someone is knocking)	ø	A(n) SM 0965F mobile phone has just logged in to this account, if this is not your activity, we recommend that you modify the login password immediately to protect your account.	Someone's knocking 15:15:37 (AHD Monitor someone is knocking)
Alip famile Smart	e	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	e	26 April			Mark all as read
III O	5	III O <		III O <	III O <	III 0 <	III O <

Het delen van de toegang tot producten kan op twee manieren:

- 1. Door leden toe te voegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau) Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.
- Door een product te delen (productniveau)
 Deze extra gebruikers kunnen geen deuren openen maar wel door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

12.1 Leden toevoegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)

Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe. Deze ruimte of groep kan worden gedeeld met nieuwe leden. Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.

Voorbeelden van ruimtes of groepen zijn:

- a. Thuis
- b. Kantoor
- c. Vakantiewoning
- d. Ik & mijn kinderen
- e. Ik & mijn partner

Aanmaken ruimte of groep

Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:

- 1. Profiel
- 2. Home-beheer
- 3. Families toevoegen



Toevoegen leden aan een groep

Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.

Om leden aan een ruimte of groep toe te voegen ga naar:

- 1. Profiel
- 2. Home-beheer
- 3. Kies ruimte of groep
- 4. Kies 'Voeg leden toe'
- 5. Voer naam in
- 6. Voer emailadres in

Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:

- volledige rechten (beheerder) Deze leden kunnen alles aanpassen.
- beperkte rechten (common member) Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

Het account dat het product als eerste heeft toegevoegd, wordt de Home-owner. Als er in een ruimte of groep meerdere leden zijn kan de eerste gebruiker een ander lid Homeowner maken met de functie "Transfer Home ownership'.

Verwijder leden uit een groep

Om leden uit een ruimte of groep te verwijderen ga naar:

- 1. Profiel
- 2. Home-beheer
- 3. Kies ruimte of groep
- 4. Kies het lid dat moeten worden verwijderd
- 5. Kies 'Verwijder leden'

Home-naam Huis - Ik & Mijn Partner > Naam Partner Home-naam Huis - Ik & Mijn Partner > Regio Netherlands+31 Kamerbeheer O kamers > Account doorsafetest@gmail.com Familielocatie > Only after accepting the invitation will the account or a family member and be able to use relevant function Familielid Family Role Common O Doorsafe Home Owner > Role Setting	
Home-naam Huis - Ik & Mijn Partner > Regio Netherlands+31 Kamerbeheer 0 kamers > Account doorsafetest@gmail.com Familielocatie > Chiy after accepting the invitation will the account or a family member and be able to use relevant function Familielid Family Role Common O Doorsafe Home Owner > Role Setting	
Kamerbeheer 0 kamers > Familielocatie > Familielid Count O Doorsafe Home Owner >	
Familielocatie Only after accepting the invitation will the account ow a family member and be able to use relevant function Familielid Family Role Common O Doorsafe Home Owner > Role Setting	
Familielid Common	wner becom ns.
O Doorsafe Home Owner > Role Setting	h Member
doorsafetest@gmail.com Beheerder Manage Device and Room Manage Smart Setting Manage Member	al ()
Voeg leden toe Common Member Use Device [Use Smart Setting	0

12.2 Delen van een product met een extra gebruiker (productniveau)

Deze extra gebruikers kunnen geen deuren openen maar wel:

- oproepen ontvangen als iemand aanbelt en dan kunnen praten
- door de camera kijken
- opnames maken

Om een product te delen ga naar:

- 1. Open het product in het basisscherm
- 2. Open de instellingen door in de rechterbovenhoek op het pennetje te drukken
- 3. Kies voor 'Toestel Delen'
- 4. Kies 'Voeg delen toe' en geef het email of telefoonnummer op
- 5. Kies 'Doorgaan'
- 6. De extra gebruiker krijgt nu na ongeveer 1 minuut een melding en een bericht dat de deurbel is gedeeld

÷	Doorsafe 7550		< Instelling	len	<	Toestel Delen	<	Voeg delen toe. Doorgaan
		Signal: 92%	Device Name	Doorsafe 7550 >	Voeg een r scenario's	ieuw gezinslid toe, zodat hij alle apparaten en slimme kan delen. Familie instelling	Regio	Netherlands +31
			Toestel Delen	>	Gebruikers	önderaan delen uw toestellen	Account	doorsafetest@gmail.com
			Toestel Info	>	2	E-mailgebruikers doorsafetest@gmail.com		
A. 10		57	Echo Gebruiken	>				
UX HU			De Basis Feature Set	>				
			FAQ & Feedback	>				
			Firmware-informatie	>				
Picture	Q. Talk	Recording	Verwijder To	estel				
Look 1	© Switch	Lock 2				Voeg delen toe.		

Verwijderen extra gebruiker

• Veeg de extra gebruiker naar links en kies voor 'Annuleren'



13. If this, then that (IFTT) Scenario's toevoegen

In de app is het mogelijk om scenario's in te stellen.

Bijvoorbeeld: bij beweging, moet na 15 seconden het stopcontact aan gaan.

- Kies onderin 'Smart'
- Kies rechtsboven voor het + symbool
- Kies een conditie:
 - Tap to run: Als ik hierop druk gebeuren vervolgens deze dingen.
 - Weersafhankelijk: bijv. als de zon onder gaat
 - o Locatieafhankelijk: bijv. bij vertrek of aankomt op een plaats
 - Tijdsafhankelijk: bijv. om 12:30 alleen op maandag of alle dagen
 - o Toestelafhankelijk: bijv. bij beweging
- Kies een taak:
 - o Run the device: bijv. zet het stopcontact aan
 - o Select smart: voor die tap to run scenario uit
 - o Stuur een notificatie
 - o Stel een vertraging in: bijv. na 10 minuten



14. Gebruikersaccount wissen (Recht om vergeten te worden)

Om een gebruikersaccount volledig te wissen gaan naar:

- 1. Profiel
- 2. Account en beveiliging
- 3. Account uitschakelen
- 4. Kies 'Bevestigen'

	Ξ	< Profiel		< Account en b	peveiliging	<
O Doorsafe		Profielfoto	Q >	E-mail	doorsafetest@gmail.com	Dermanent uitzaashakaldan
doorsafetest@gmail.com		Gebruikersnaam	Doorsafe >	Accountlocatie	Netherlands	2-5-2020 00:00:00
Home-beheer		Account en beveiliging	>	Login Passwoord Verandere	en >	Als u vóór deze datum inlogt op uw account, wordt uw deactivatieverzoek geannuleerd. We zulien alle informatie onder uw account als volgt verwijderen:
Berichten	• >	Temperatuureenheden	*C >	Gebaar Ontgrendel	Nog Niet Ingesteld $>$	Al uw apparaatinformatie Al uw berichtlogboeken Al uw accountinformatie
FAQ & Feedback		Tijdzone	Amsterdam >	Account uitschakelen	>	Al uw afbeeldingen / video's vastgelegd door de camera Al uw statusinformatie voor smartphones
Meer services						 Al uw apparat (gateway) informatie Al uw feedbackinformatie Al uw infraroodinformatie Al uw slimme scène (koppelings) informatie
Instellingen						 Al uw auth2.0-informatie Al uw bestelinformatie Al uw betalingsinformatie Al uw couponinformatie
☆ Ó. Mijn familie Simart	Profel)				Bevestigen
III O	<					III O <